

Guía de uso AMP 3000-DC

¿Cómo realizar la **descarga de parámetros**?

- 1 - Prenda el equipo y presione la tecla **ENTER**
- 2 - Introduzca su clave de comercio
Escriba 9 veces 0 (**EJEMPLO: 000000000**)
- 3 - Presione **FUNC**
- 4 - Busque en las opciones **ADMIN COMERCIO**
- 5 - Introduzca nuevamente su clave comercio
Escriba 9 veces 0 (**EJEMPLO: 000000000**)
- 6 - Seleccione la opción **PARÁMETROS DESCARGAR**
- 7 - Elija la opción **TMS**
- 8 - Espere el mensaje "**CONECTADO A TMS**" y presione **ENTER**
- 9 - Una vez descaragada la información, **EL EQUIPO SE REINICIARA AUTOMÁTICAMENTE**
- 10 - Recuerde que ahora su clave será el número del RIF de su empresa (**EJEMPLO: 406642096**)

¿Cómo realizar el **informe de configuración**?

- 1 - Prenda el equipo y presione la tecla **ENTER**
- 2 - Introduzca su clave de comercio la cuál es tu RIF
(**EJEMPLO: 406642096**)
- 3 - Presione **FUNC**
- 4 - Busque en las opciones **REPORTES**
- 5 - Seleccione la opción **INFORME DE CONFIGURACIÓN**
- 6 - Podrá visualizar la información de su comercio



¿Cómo hacer una prueba de **comunicación**?

- 1 - Prenda el equipo y presione la tecla **ENTER**
- 2 - Introduzca su clave de comercio la cuál es tu RIF
(**EJEMPLO: 406642096**)
- 3 - Presione la tecla **ENTER**
- 4 - Busque en las opciones **PRUEBA**

Guía de uso

AMP 3000-DC

¿Pasos para realizar el **cambio de SIM?**

- 1 - Apague el equipo
- 2 - De vuelta al equipo y **retire la tapa de seguridad**
- 3 - Podrá visualizar la ranuras con los **SIM**
- 4 - Inserte el SIM en la ranura principal (**SIM1**)
- 5 - Coloque la tapa de seguridad
- 6 - Prenda el equipo y presione la tecla **ENTER**
- 7 - Introduzca su clave de comercio la cuál es tu RIF (**EJEMPLO: 406642096**)
- 8 - Presione **FUNC**
- 9 - Busque en las opciones **ADMIN COMERCIO**
- 10 - Introduzca nuevamente su clave de comercio la cuál es tu RIF (**EJEMPLO: 406642096**)
- 11 - Seleccione la opción **COMUNICACIÓN**
- 12 - Seleccione la opción **GPRS**
- 13 - Seleccione el **SIM**

Pasos para realizar una **compra**

- 1 - Prenda el equipo y presione la tecla **ENTER**
- 2 - Introduzca su clave de comercio la cuál es tu RIF (**EJEMPLO: 406642096**)
- 3 - Presione la tecla **ENTER**
- 4 - Busque en las opciones **COMPRA**
- 5 - Introduzca la cédula de identidad y presione la tecla **ENTER**

Pasos para configurar la **conexión WIFI**

- 1 - Prenda el equipo y presione la tecla **ENTER**
- 2 - Introduzca su clave de comercio, RIF (**EJEMPLO: 406642096**)
- 3 - Presione **FUNC**
- 4 - Busque en las opciones **ADMIN COMERCIO**
- 5 - Introduzca nuevamente su clave comercio, RIF (**EJEMPLO: 406642096**)
- 6 - Seleccione la opción **COMUNICACIÓN**
- 7 - Seleccione la opción **WIFI**
- 8 - Presione la tecla **ENTER**
- 9 - Seleccione la red
- 10 - Introduzca la clave

Para introducir las letras en la clave Wifi:
Presione el número y la tecla ALPHA tantas veces sea necesario

- 6 - Introduzca el monto y presione la tecla **ENTER**
- 7 - Confirme el monto y presione la tecla **ENTER**
- 8 - Inserte la tarjeta
- 9 - Seleccione el tipo de cuenta
- 10 - Introduzca la clave

Guía de uso

AMP 3000-DC

¿Cómo anular **una compra**?

1 - Prenda el equipo y presione la tecla **ENTER**

2 - Introduzca su clave de comercio, RIF
(EJEMPLO: **406642096**)

3 - Presione la tecla **ENTER**

4 - Busque en las opciones **ANULACIÓN**

5 - Introduzca nuevamente su clave comercio RIF
(EJEMPLO: **406642096**)

6 - Seleccione la opción de su preferencia

¿Cómo generar un cierre de **Lote**?

1 - Prenda el equipo y presione la tecla **ENTER**

2 - Introduzca su clave de comercio la cuál es tu RIF
(EJEMPLO: **406642096**)

3 - Presione la tecla **ENTER**

4 - Busque en las opciones **CIERRE**

5 - Presione la tecla **ENTER**



Bancamiga
Banco Universal

 @Bancamiga

 0500 Tubanca
0501 8 8 2 2 6 2 2

www.bancamiga.com